

Posto esterno telefonico analogico, Sinthesi S2, 1 pulsante



1148/1

Specifiche di prodotto:

- 1 pulsante di chiamata
- 2 relè indipendenti
- Collegamento a 2 fili, tramite connettore RJ11
- Trattamento frontale: alluminio anodizzato
- Dimensione modulo (L x A): 90 x 90 mm
- Grado di protezione: IP42 Tensione/corrente min.
- Alimentazione: tramite linea telefonica (18Vcc/18mA)
- Dimensione cartellino (L x A): 67 x 12,5 mm
- Alimentazione illuminazione cartellino: 12Vcc/10-12Vca
- Corrente max. illuminazione: 300mA

312,69 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Dispositivo citofonico indipendente che permette di collegare il posto esterno citofonico direttamente ad un ingresso analogico di un PBX.

Modulo base equipaggiato con 1 pulsante (espandibile fino a 64 pulsanti mediante l'accessorio espansione a 4 tasti di chiamata cod. 1148/4), ciascuno dei quali è associabile a 2 destinazioni numeriche da 24 cifre (per servizio giorno/notte o chiamata sequenziale), 2 relè attuatori indipendenti e configurabili, a ciascuno dei quali è possibile associare fino a 6 codici apriporta, configurabili in 8 diversi modi di funzionamento (es. illuminazione, apertura sequenziale, per campanello supplementare, apertura graduale porta). Espandibile anche tramite accessorio tastierino numerico cod. 1148/6, che permette la digitazione di codici di accesso o di numerazioni telefoniche pubbliche o di interni di un PBX.

Principali funzioni: autoinserzione, due codici a due cifre per terminare la conversazione, due codici per azionare le uscite tramite telefono mediante 1 impulso e due codici mediante 2 impulsi, risposta automatica a chiamata entrante con numero di squilli variabile, possibilità di configurare il tempo prima di riagganciare nel caso si effettui una nuova selezione, due codici per disattivare il sistema citofonico da telefono, autoalimentazione, illuminazione cartellini da alimentazione esterna.

Regolazione volume altoparlante e microfono, e possibilità di adattamento del volume elettronico senza necessità di aprire il pannello frontale.

Facile configurazione HW tramite DIP switch, e programmazione software da telefono via toni DTMF (anche da remoto, con chiamata telefonica al modulo Sinthesi S2) e da PC mediante software dedicato e interfaccia USB (1148/9). Accesso alla programmazione con password.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156057276**
- Base: **0 mm**
- Altezza: **0 mm**
- Profondità: **0 mm**