

Modulo per controllo carichi, sistema Radio Power, da barra DIN, per controllo carichi elettrici su 8 priorità



5454801

Specifiche di prodotto:

- Alimentazione: 230V AC (-15%...+10%) 50/60 Hz
- Autoconsumo massimo: 4 VA
- Corrente diretta massima: 32A (metodo Shunt)
- Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +45°C
- Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% non condensante
- Range di Potenza ammesso: 0,8 ... 7kW
- Tempo di pre-allarme (Ton): 10 ... 9999 sec.
- Tempo di riarmo (Toff): 10 ... 9999 sec.
- Sezione massima dei cavi: 6 mm²
- Contenitore: 2 moduli DIN
- Grado di protezione: IP20/IP40 (sul frontale)
- Dimensioni (A x L x P): 87,5 x 35,6 x 65 mm

198,99 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Il dispositivo radio da barra DIN MD3300MRP permette di misurare il consumo totale di energia e in caso di superamento della soglia di massimo consumo ammesso, di disattivare i carichi, secondo 8 livelli di priorità, pre-assegnate.

In base a delle tempistiche predefinite, personalizzabili, il dispositivo provvede poi a ricollegare i carichi precedentemente scollegati, secondo l'ordine di priorità inversa.

Il sistema di controllo carichi comunica attraverso la Radio Yokis, e prevede: l'unità di misura MD3300MRP, e uno o più relè radio Yokis MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X). Pertanto, per integrare il sistema di controllo carichi non sono necessari interventi di modifica dell'impianto elettrico o opere murarie. È possibile disabilitare temporaneamente l'operatività di distacco dei carichi.

Nel caso di superamento della soglia il dispositivo visualizza la condizione di allarme mediante un LED dedicato e, nel caso sia presente uno Yokis Hub, invia una notifica su app YnO.

Tramite app YnO, è possibile godere delle seguenti funzioni aggiuntive: forzare l'attivazione/disattivazione dei singoli carichi, disabilitare la funzione di distacco dei carichi, associare scenari sia come evento scatenante che come azione, monitorare il consumo in tempo reale, modificare le priorità e le soglie di intervento, accedere alle statistiche dello storico dei consumi, e delle misure ad esse collegate.

Il sistema è molto semplice da installare e da configurare, sia direttamente sul dispositivo tramite i tasti ed il display integrato, oppure attraverso YokisPRO.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **3760054548015**
- Base: **14 mm**
- Altezza: **5 mm**
- Profondità: **11 mm**